



ASSOCIER LES FREEPLUG

Les Freeplug qui vous ont été livrés ont été associés de façon à pouvoir fonctionner ensemble dès leur première installation. Il est cependant possible que lors du branchement au réseau électrique, cette association ait été rompue. Il convient alors de procéder à une nouvelle association de la manière suivante.

- 1 Mettez le Freeplug sous tension** en le branchant à une prise électrique. Appuyez sur le bouton poussoir pendant 15 secondes et relâchez. Le témoin s'allume en orange un bref instant puis devient rouge fixe.
- 2 Appuyez sur le bouton poussoir pendant 2 secondes et relâchez.** Le témoin lumineux clignote alors du vert à l'orange. Faites de même avec le second Freeplug pour lancer le processus d'association.
- 3** Au bout de quelques instants, le témoin lumineux de chaque Freeplug devient vert fixe : **l'association est réussie !** Si le témoin lumineux est rouge, relancez la procédure.



L'association des deux Freeplug n'est possible que si ces derniers sont sous tension. Une fois l'association des deux Freeplug réalisée, il vous est possible de débrancher et déplacer les Freeplug sans devoir procéder à une nouvelle association.

free

Free SAS déclare que les produits référence F-PL01C et F-PL01D sont conformes aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. Pour tous détails complémentaires, merci de vous reporter aux informations disponibles sur <http://www.free.fr/assistance/>

E006434-1

freebox freeplug



Cette notice vous aidera à installer vos Freeplug, découvrir leurs avantages et résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés.

INVENTAIRE

Vos Freeplug sont fournis avec l'ensemble des accessoires nécessaires à leur fonctionnement.



Deux Freeplug



Deux double câbles composés chacun d'une prise Ethernet et d'une prise d'alimentation



Deux câbles électriques

INVENTAIRE

Deux Freeplug vous sont fournis afin de vous offrir la possibilité de relier par le réseau électrique de votre logement votre Freebox Server et votre Freebox Player de manière sécurisée.

Chaque Freeplug est un bloc d'alimentation qui intègre la technologie de Courant Porteur en Ligne (ou CPL). Il est composé :

- du bloc d'alimentation (1) comportant un bouton poussoir-témoin lumineux,
- d'un double câble partant du Freeplug, composé d'un câble Ethernet (2) et d'un câble d'alimentation (3).
- d'un câble électrique (4) reliant le bloc d'alimentation à une prise électrique,

Nous vous invitons à conserver l'emballage de vos Freeplug de façon à pouvoir le réutiliser ultérieurement.



PRÉPARER VOS FREEPLUG

Deux câbles sont à connecter sur chaque Freeplug :



- Connectez le double câble composé d'une prise Ethernet et d'une prise d'alimentation

- Connectez le câble électrique

Vos Freeplug sont maintenant prêts à être branchés à votre Freebox Server et à votre Freebox Player.